

# A-Z TRADERS

Entworfen und hergestellt in der EU



Schalschränke für  
Photovoltaik-Anlagen



Intelligente  
Regulation



Ladestationen für Ihr  
Elektrofahrzeug



Sicherheits-Elemente

Überspannungsschutz

Monitoring

# Schalttafel R-FVE-B1



R-FVE-B1

AC+DC-Schalttafel. Wandmontage, IP65. Für den Betrieb von 3P-PV in Kombination mit einem Schalter (typischerweise GoodWe 4 bis 10K-ET Wechselrichter). Manuelle Umschaltung vom Netz und Backup. Bei einem Stromausfall ist eine Lastkontrolle erforderlich, um eine Überlastung nach dem Umschalten des Schalters zu vermeiden, da dieser das gesamte Haus auf das Wechselrichter-Backup umschaltet.

[Produkt anzeigen](#)

[Preis nach Anmeldung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

AC+DC-Schalttafeln für die Wandmontage, IP65, dienen zum Betrieb einer dreiphasigen Photovoltaikanlage in Kombination mit einem Schalter (typischerweise ein GoodWe 4 bis 10K-ET Wechselrichter).

Sein Vorteil ist die manuelle Umschaltung vom Netz auf das Backup. Es ist notwendig, die Last während eines Stromausfalls zu steuern, um eine Überlastung nach dem Umschalten des Schalters zu vermeiden, da seine Funktion das gesamte Haus auf das Wechselrichter-Backup umschaltet.

Der unbestrittene Vorteil ist der minimale Eingriff in die Schaltanlage des Kunden – Smartmeter (Wechselrichtermessung), der gemeinsame Ableitpunkt und alle Sicherungen sind Teil dieser Schaltanlage. Es genügt also, eine Schleife zwischen der Hauptschaltanlage und dem Standort der Technologie zu erstellen.

*Hinweis: Smartmeter gehören nicht zum Lieferumfang von AZ TRADERS sro. Wenn der Kunde Smartmeter mitbringt, können wir diese in die Schalttafeln einbauen.*

Die Schaltanlage verfügt außerdem über eine Notabschaltung des HDO-Wechselrichters (N0%). Die Schaltanlage R-FVE-B1 ist für einen Hauptschalter in einer Säule mit maximal 40 A ausgelegt. R-FVE-A1 (A2) enthält außerdem DC-Sicherungstrennschalter und Überspannungsableiter (A1 für einen Strang, A2 für zwei Stränge). Beim Schalten kommt es zu einer leichten Zeitverzögerung (Schützschaltung) – es handelt sich daher nicht um eine ausfallsichere Backup-Lösung.

Code	Hersteller	Produkt	Beschreibung	Stückzahl
174201	EATON	IKA-2/36-ST	Aufputzverteiler IP65, transparente Tür, 2-reihig, 36 Module	1
158331	EATON	SPBT12-280/4	Überspannungsableiter Klasse T1+T2 (B+C), 4-poliges Set für TN-S	1
276272	EATON	IS-40/3	Hauptschalter, 240 V, 40 A, 3 PS	1
3722	ELKO EP	HRN-55	Spannungsüberwachungsrelais	1
40528230 + 95,65	FINDER	2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000	Finder RELAIS	1
248852	EATON	Z-SCH-230/40-40	Installationsschütz, 230VAC/50Hz, 4S, 40A	1
286586	EATON	PL6-B6/3	Leitungsschutzschalter PL6, Charakteristik B, 3-polig, Icn=6kA, In=6A	1
286590	EATON	PL6-B20/3	Leitungsschutzschalter PL6, Charakteristik B, 3-polig, Icn=6kA, In=20A	1

<b>Code</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Stückzahl</b>
286516	EATON	PL6-B2/1	Leitungsschutzschalter PL6, Charakter B, 1-polig, Icn=6kA, In=2A	1